

# TRASMETTITORE TASCABILE A MULTIFREQUENZA, 1,8 GHZ



**ARTICOLO FORNIBILE  
INFORMAZIONI:**  
NON PER  
SCRIVICI A  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: TXS-1800HSE

## BODYPACK 1,8GHz

Trasmettitore tascabile a multifrequenza, 1,8 GHz,  
con tecnica UHF-PLL

- adatto per la combinazione con microfono headset o archetto con connettore mini XLR a 3 poli
- 192 frequenze UHF impostabili (1785-1800 MHz) in 16 gruppi con 12 canali cad., tramite funzione ACT sincronizzabili con il ricevitore TXS-1800
- sensibilità regolabile (0 dB, -3 dB, -6 dB)
- spia LCD per frequenza, impostazione gain e stato batteria
- potenza di trasmissione 10 mW (EIRP)
- funzione mute
- funzione auto-lock
- clip di cintura
- alimentazione tramite 2x1,5 V batterie stilo (non in dotazione)

Questo sistema non richiede la registrazione nell'UE!

### Specifiche:

Tipo  
Range frequenza portante  
Gamma di frequenze audio  
Canali  
Durata d'esercizio  
Temp. di esercizio ammessa  
Potenza di trasmissione

Trasmettitore tascabile  
1785-1800 MHz  
60-16000 Hz  
1  
> 8 h  
0-40 °C  
10 mW

Alimentazione trasmittitore  
Larghezza trasmittitore  
Altezza trasmittitore  
Profondità trasmittitore  
Peso trasmittitore  
Contatti trasmittitore

2 x batteria stilo 1,5 V  
64 mm  
102 mm  
28 mm  
118 g  
1 x XLR mini a 3 poli