

# TRASMETTITORE TASCABILE MULTIFREQUENZA, 823-832 MHz + 863-865 MHz



TRASMETTITORE TASCABILE

Reference: TXS-900HSE

## TRASMETTITORE TASCABILE

Trasmettitore multifrequenza tascabile

con tecnica UHF-PLL

- 2 settori di frequenze
- funzione SYNC per la sincronizzazione con i ricevitori TXS-900 e TXS-920
- funzione mute
- sensibilità regolabile a 3 livelli
- spia a LCD per canale e stato batteria
- adatto per la combinazione con microfono headset/archetto e cravatta con contatto XLR a 3 poli
- clip da cintura
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo (non in dotazione)

Questo sistema non richiede la registrazione nell'UE!

### Specifiche:

Tipo	Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante	823-832 MHz + 863-865 MHz
Gamma di frequenze audio	80-18000 Hz
Canali	1
Durata d'esercizio	> 15 h
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione trasmettitore	2 x batteria stilo 1,5 V
Larghezza trasmettitore	65 mm
Altezza trasmettitore	110 mm
Profondità trasmettitore	25 mm

Peso trasmettitore  
Contatti trasmettitore

76 g  
1 x XLR mini a 3 poli