

TRASMETTITORE TASCABILE MULTIFREQUENZA, 823-832 MHZ + 863-865 MHZ



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:**
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: TXS-900HSE

TRASMETTITORE TASCABILE

Trasmettitore multifrequenza tascabile
con tecnica UHF-PLL

- 2 settori di frequenze
- funzione SYNC per la sincronizzazione con i ricevitori TXS-900 e TXS-920
- funzione mute
- sensibilità regolabile a 3 livelli
- spia a LCD per canale e stato batteria
- adatto per la combinazione con microfono headset/archetto e cravatta con contatto XLR a 3 poli
- clip da cintura
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5V stilo (non in dotazione)

Questo sistema non richiede la registrazione nell'UE!

Specifiche:

Tipo
Range frequenza portante
Gamma di frequenze audio
Canali
Durata d'esercizio
Temp. di esercizio ammessa
Potenza di trasmissione
Alimentazione trasmettitore
Larghezza trasmettitore
Altezza trasmettitore
Profondità trasmettitore

Trasmettitore tascabile
823-832 MHz + 863-865 MHz
80-18000 Hz
1
> 15 h
0-40 °C
10 mW
2 x batteria stilo 1,5 V
65 mm
110 mm
25 mm

Peso trasmettitore
Contatti trasmettitore

76 g
1 x XLR mini a 3 poli