

MIXER UNIVERSALE A 6 CANALI

**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ULM-164/SW



MIXER

Mixer universale Line,

6 canali

- 6 ingressi stereo/mono
- 2 uscite stereo indipendenti (Master 1 con RCA e jack 6,3mm), 1 uscita mono
- regolazione toni a 3 frequenze
- VU-metro a LED, commutabile per le due uscite
- LED di sovrapiilotaggio per ogni canale
- regolatore balance con scatto centrale per i canali d'ingresso stereo
- funzione muting estesa
- uscita cuffia regolabile
- montaggio in rack 482mm (19"), 1U

Specifiche:

Numero canali

Numero ingressi

Ingresso Line

6

12

150 mV/50 kΩ (stereo), 6 x RCA L/R

1

Uscita Master

1 V/600 Ω (stereo), 2 x RCA (1x 6,3 mm) L/R

Cuffie

=8 Ω, 1 x jack 6,3 mm

Banda passante
Fattore di distorsione
Rapporto S/R
Regolazione bassi
Regolazione toni medi

20-20000 Hz
0,05 %
69 dB, non valutato
± 12 dB/80 Hz
± 12 dB/1 kHz

Regolatore toni acuti

± 12 dB/10 kHz

Alimentazione

Tensione di rete

Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso

50 Hz
10 VA
0-40 °C
482 mm
48 mm
175 mm

2,3 kg