

MIXER COMPATTO 3 CANALI CON ALIMENTAZIONE USB



MIXER COMPATTO 3 CANALI

Reference: ZZMX3

Mixer professionale compatto a 3 canali

Mixer super compatto a 3 canali con delay integrato e connessione bluetooth. Il supporto ideale quando si ha bisogno della dotazione essenziale racchiusa in uno spazio minuscolo.

Specifiche tecniche

- Mixer a 3 canali con scheda audio USB integrata
- Ingresso MIC/LINE con regolazione di toni alti e bassi
- pad -20dB, filtro passa alto con taglio a 100Hz
- volume e tasto MUTE
- Ingresso LINE/INSTRUMENT con volume indipendente
- Ingresso STEREO LINE con volume indipendente
- Ingresso USB/BLUETOOTH con selettore e volume
- Effetto Delay integrato con volume indipendente e quantità effetto regolabile
- Uscita master con volume indipendente
- Uscita cuffia con volume indipendente
- Alimentazione Phantom +48V
- Gain Range: -14 / +40 dB
- Ingresso LINE: Jack Bil/sbil 6.3mm TRS
- Livello MAX di ingresso: 30 dBu
- EQ canale: Alti 12KHz / ± 15 dB; Bassi 80Hz / ± 15 dB
- Uscita MAIN: Jack 6.3mm 240 Ω
- Alimentazione: 5V DC, 500mA
- Dimensioni: 120 x 36 x 154mm
- Peso: 600g

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)