

AUDIO-EXCITER/RISONATORE, 8 OHM, RESISTENTE ALLE INTEMPERIE



TRASDUTTORE

Reference: AR-50

TRASDUTTORE

Exciter/risonatori robusti resistenti alle intemperie

per la riproduzione di musica e lingua parlata tramite superfici oscillanti. Questi risonatori si avvitano semplicemente su porte, sportelli di armadi, scaffali, piani di tavoli, pareti leggeri, soffitti o su altre superfici oscillanti. Con queste superfici si genera un sound impressionante in tutto l'ambiente. Questi risonatori non sono adatti per l'impiego su vetri!

Audio-exciter/risonatore, 8 Ω, resistente alle intemperie

- riproduzione a larga banda con volume sbalorditivo, a seconda della superficie di montaggio
- versione robusta, resistente alle intemperie; quindi per l'impiego all'aperto e con condizioni gravose di sporco
- per sonorizzazione interne ed esterne, p. es. su porte, armadi, scaffali e su barche
- resistente all'acqua (IP68)
- con piastra di montaggio avvitabile

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 Ω
Banda passante	dipende dal montaggio
Frequenza di risonanza (fs)	500 Hz
Potenza nominale	30 W
Potenza musicale	50 W
Apertura di montaggio	non applicabile
Dimensioni (lxlhxp)	Ø 90mm x 55mm
Diametro esterno	Ø 90 mm
Larghezza	Ø 90 mm
Altezza	55 mm
Grado di protezione	IP68

Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,975 kg
Unità di confezione	1
Esterno	1
resistente alle intemperie	1
basso voltaggio	1