

FILTRO BASSI A 2 VIE PER 8 OHM PER PA

FILTRO X P.A

Reference: DNL-1245



FILTRO X P.A

Filtro bassi a 2 vie per 8 O per PA

- altissima potenza
- condensatori a pellicola
- bobina per trasformatore audio $P > \text{frequenza}$ e pendenza tipiche per PA
- estensibile

Specifiche:

Dati generali
Impedenza di uscita
Frequenza di taglio
Pendenza/ott.
Collegamenti
Dimensioni (lxhxp)
Peso

PA - Sub/Sat mono
8 O
200 Hz
B:12dB/MH:6dB
600 W
140x60x135mm
1 kg