

# FILTRO BASSI A 2 VIE PER 8 OHM PER PA

FILTRO X P.A

Reference: DNL-1245



## FILTRO X P.A

Filtro bassi a 2 vie per 8 O per PA

- altissima potenza
- condensatori a pellicola
- bobina per trasformatore audio  $P >$  frequenza e pendenza tipiche per PA
- estensibile

### Specifiche:

Dati generali  
Impedenza di uscita  
Frequenza di taglio  
Pendenza/ott.  
Collegamenti  
Dimensioni (lxhxp)  
Peso

PA - Sub/Sat mono  
8 O  
200 Hz  
B:12dB/MH:6dB  
600 W  
140x60x135mm  
1 kg