

# TWEETER HIFI A CUPOLA, 40 W, 4 OHM



Reference: DT-140

## TWEETER

Tweeter hifi a cupola, 40 W, 4 O

- tweeter di 25 mm (1") con cupola di seta
- grazie a waveguide comportamente costante di concentrazione in combinazione con woofer/midrange da 5" a 6,5"
- magnete al neodimio con dissipatore di calore
- presenta poca dispersione magnetica

Hobby HiFi 01/2014

"Con il DT-140, MONACOR estende il suo programma con un eccellente tweeter a cupola con dati perfetti."

### Specifiche:

Impedenza (Z)	4 O
Banda passante	fx-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	1200 Hz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	2500 Hz
Potenza nominale	40 W
Potenza musicale	80 W
SPL (1 W/m)	90 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 25 mm
Diametro magnete	Ø 70 mm
Apertura di montaggio	Ø 80 mm
Profondità di montaggio	31 mm
Dimensioni (lxlhxp)	Ø 103 x 31 mm
Diametro esterno	Ø 103 mm
Larghezza	Ø 103 mm
Profondità	31 mm

Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,093 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1