

# TWEETER PA A TROMBA, 50 W, 8 OHM

TWEETER

Reference: HT-88



## TWEETER

Tweeter PA a tromba, 50 W, 8 O

- diffusione lineare e a larga banda
- buona efficienza
- raffreddato e metalizzato con ferrofluid

### Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-18 kHz
Frequenza di risonanza (fs)	2,5 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	4 kHz
Potenza nominale	50 W
Potenza musicale	100 W
SPL (1 W/m)	99 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 25 mm
Diametro magnete	Ø 80 mm
Apertura di montaggio	Ø 82 mm
Profondità di montaggio	75 mm
Distanza fori X	67 mm
Distanza fori Y	67 mm
Dimensioni (lxlhxp)	87 x 87 x 75 mm
Larghezza	87 mm
Altezza	87 mm
Profondità	75 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,67 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1