

BOBINE AUDIO 4.7 MH

BOBINE X FILTRI

Reference: LSI-47T



BOBINE X FILTRI

Trasformatore, 4.7 mH

Bobina di rete crossover di alta qualità ad altissima potenza, bassa distorsione (sigillata sottovuoto) e minima resistenza interna, la prima scelta in particolare per le applicazioni PA.

Specifiche:

Tipo	Bobina audio
Valore nominale	4,7 mH
Potenza nominale	500 W/250 W
Filo di rame smaltato	Ø 1,4 mm
(CUL)	
Resistenza DC	0,14 Ω
Corrente di saturazione (50Hz)	7,9 A
Unità di confezione	1
Dimensioni (lxhxp)	68 x 58 x 55 mm (EI-66)
Peso	0,885 kg