

# BOBINE IN ARIA 0.22 MH, 1.0 MM

BOBINE X FILTRI

Reference: LSIP-22/1



## BOBINE X FILTRI

Bobina del nucleo d'aria, 0,22 mH

Spessore medio del filo (1 mm), per applicazioni generali, per la costruzione di reti crossover di alta qualità di alta potenza.

### Specifiche:

Tipo	Bobina in aria
Valore nominale	0,22 mH
Potenza nominale	150 W
Filo di rame smaltato	Ø 1,0 mm
(CUL)	
Resistenza DC	0,15 Ω
Unità di confezione	1
Dimensioni (lxhxp)	Ø48mm x 19mm
Peso	70 g