

## BOBINE IN ARIA 0.68 MH, 0.85 MM

BOBINE X FILTRI

Reference: LSIP-68/2



### BOBINE X FILTRI

Bobina di nucleo d'aria, 0,68 mH

Cavo da 0,85 mm per la costruzione di reti crossover hi-fi di alta qualità, anche di altissima qualità come bobina parallela.

#### Specifiche:

Tipo	Bobina in aria
Valore nominale	0,68 mH
Potenza nominale	100 W
Filo di rame smaltato	Ø 0,85 mm
(CUL)	
Resistenza DC	0,55 Ω
Unità di confezione	1
Dimensioni (lxhxp)	Ø48mm x 19mm
Peso	90 g