

## TWEETER PA A TROMBA 25 W, 8 OHM



ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888

Reference: MHD-190

### TWEETER

Tweeter PA a tromba 25 W, 8 O

- bobina mobile 25,4 mm (1")
- pressione sonora media 100 dB
- ottima linearità
- bassa frequenza di taglio inferiore
- soluzione ottimale per molte applicazioni PA.

#### Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-20 kHz
Frequenza di risonanza (fs)	2,2 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	4000 Hz
Potenza nominale	25 W
Potenza musicale	50 W
SPL (1 W/m)	100 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 25 mm
Diametro magnete	Ø 70 mm
Apertura di montaggio	120 x 70 mm
Profondità di montaggio	65 mm
Distanza fori X	70 mm
Distanza fori Y	131 mm
Dimensioni (lxlhxpx)	148,5 x 87,5 x 64 mm
Larghezza	148,5 mm
Altezza	87,5 mm
Profondità	46 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,5 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1