

MIXER MICROFONI A 6 CANALI

**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MMX-602/SW



MIXER LINE X MICROFONO

Mixer microfono Line,

6 canali

- 6 ingressi stereo Line, 6 ingressi microfono mono simmetrici, commutabili
- auto-talkover regolabile (-12dB), commutabile per canali 1 o 1+2
- regolatore balance per i canali d'ingresso stereo
- regolazione toni a 3 frequenze
- alimentazione phantom 12V attivabile
- VU-metro con LED, LED peak
- uscita Record e Master
- uscita commutabile stereo/mono
- uscita cuffia regolabile
- montaggio in rack 482-mm (19"), 1U

Specifiche:

Ingresso mic

1 mV/6,6 kO, 6 x XLR a 3 poli, bil.

Ingresso Line

100 mV/10 kO, 6 x RCA L/R

Uscita Master

1 V/600 O, 1 x RCA L/R

1 x XLR a 3 po

Uscita Record

310 mV/600 O, 1 x RCA L/R

Cuffie

> 8 Ω, 1 x jack 6,3 mm

Banda passante
Fattore di distorsione
Rapporto S/R
Regolazione bassi
Regolazione toni medi

20-20000 Hz
0,1 %
62 dB, non valutato
±12 dB/50 Hz
±12 dB/1 kHz

Regolatore toni acuti

±12 dB/10 kHz

talkover

-12 dB, manuale

Alimentazione

Tensione di rete

Frequenza di rete
Potenza assorbita durante il funzionamento
Temp. di esercizio ammessa
Larghezza
Altezza
Profondità
Unità di altezza
Peso

50 Hz
12 VA
0-40 °C
482 mm
47 mm
208 mm
2,8 kg