

MIXER STEREO DJ



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MPX-1/BK

MIXER

Mixer stereo DJ

- 2 canali d'ingresso stereo con regolatori Gain e equalizzatore a 2 canali, commutabili Phono/Line
- canale DJ-Mic con talkover, commutabile a mano
- preascolto (PFL) dei canali d'ingresso stereo tramite uscita regolabile per cuffia
- crossfader intercambiabile per dissolvenze fra i due canali d'ingresso
- fader HQ particolarmente scorrevoli con guide supplementari
- visualizzazione del livello stereo con LED

Specifiche:

Numero canali	2
Numero ingressi	4
Ingresso mic	1,5 mV, 49 dB, 1 x jack 6,3 mm
Ingresso Line	150 mV, 61 dB, 2 x RCA L/R
Ingresso phono	3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master	1 V/600 O, 1 x RCA L/R
Uscita Record	0,5 V/600 O, 1 x RCA L/R
Cuffie	=8 O, 1 x jack 6,3 mm
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Regolazione bassi	±12dB/50Hz
Regolatore toni acuti	±12dB/10kHz
talkover	-16dB
Crossfader	sì

Alimentazione

tram. alimentatore

Temp. di esercizio ammessa

a spina in dotazione

Larghezza

0-40 °C

Altezza

164 mm

Profondità

218 mm

Peso

77 mm

1,2 kg