

## DRIVER PA A TROMBA, 30 W, 8 OHM



DRIVER PA

Reference: MRD-80

### DRIVER PA

Driver PA a tromba, 30 W, 8 O

- driver PA a tromba con filettatura standard 35 mm (1.38")
- molto compatto
- alta efficienza
- per le trombe MRH-83, MRH-170 e MRH-80

#### Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-17500 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	2 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	5000 Hz
Potenza nominale	30 W
Potenza musicale	60 W
SPL (1 W/m)	107 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 25,5 mm
Diametro magnete	Ø 80 mm
Apertura di montaggio	a seconda della tromba
Profondità di montaggio	a seconda della tromba
Dimensioni (lxlhxp)	
Diametro esterno	Ø 80 mm
Larghezza	Ø 80 mm
Profondità	67 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,71 kg
Unità di confezione	1
basso voltaggio	1