

AMPLIFICATORE MIXER PA MONO 1 X 30 W CON

ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888



Reference: PA-803USB

AMPLIMIXER 100V CON MP3

Amplificatore mixer PA mono

con lettore MP3 integrato

- 1 x 30 W
- lettore MP3 regolabile con interfaccia USB e slot per scheda SD, display illuminato
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 2 ingressi micro
- Mic 1 con auto-talkover
- 1 ingresso Aux, 1 ingresso Phono, commutabile
- possibilità di inserimento, p. es. di unità per effetti, equalizzatori, controller feedback
- regolazione toni con 2 frequenze diverse per l'uscita
- funzionamento a rete o batteria 12 V
- consegna con angoli di montaggio

Specifiche:

senza ventilatore
Potenza nominale
Impedenza di uscita
Canali
Ingressi

1
30 W
4 Ω
3

3 mV (Mic),
500 mV/3 mV (Aux/Phono)

Banda passante
Regolazione toni bassi

80-18000 Hz
±10 dB/100 Hz

Regolazione toni alti

±10 dB/10 KHz

Rapporto S/R

> 75 dB

Fattore di distorsione

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

100 VA

Tensione alternativa d'esercizio

DC 12 V

Alimentazione alternativa

DC 5 A

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

280 mm

Altezza

75 mm

Profondità

230 mm

Peso

4,2 kg

Collegamenti

2 x jack 6,3 mm (Mic),

1 x RCA L/R (Aux/Phono),

contatti a vite (altoparlanti)