

MIXER AMPLIFICATORE PA IN CLASSE D MONO1 X 60 W



**ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-888D

AMPLIFICATORE MIXER MONO 12/24V

Mixer amplificatore PA in classe D mono

- 1 x 60 W
Concetto di classe D ad alta efficienza per ridurre i costi energetici
Funzionamento silenzioso grazie al concetto di raffreddamento senza ventola
2 ingressi per microfono, 1 ingresso aux
Chime, sirena e sirena da nebbia (salvati come file MP3 nella memoria interna, altri file possono essere riprodotti tramite porta USB), livello regolabile
Controlli bassi, alti e master
Display a 6 livelli LED
Circuito di protezione con indicazione LED per protezione
Funzionamento a rete o funzionamento a batteria 12-24 V

Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	80 W
Potenza nominale	60 W
Potenza efficace con 4 O	60 W
Potenza efficace con 8 O	35 W
Potenza efficace con 100 V	60 W
Canali	3
Ingressi	3.5 mV/1 kO (mic), 35 mV/2 kO (aux)
Banda passante	100-18000 Hz
Regolazione toni bassi	± 10 dB/100 Hz
Regolazione toni alti	± 5 dB/10 kHz
Rapporto S/R	> 67 dB

Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	220 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 12 V, DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 3,9 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	320 mm
Altezza	95 mm
Profondità	240 mm
Peso	4,3 kg
Collegamenti	2 x 6.3 mm jack (mic), 1 x 6.3 mm jack (aux), 1 x micro USB, terminali a vite (speakers)