

AMPLIFICATORE DI CLASSE D A 8 CANALI, 400 W

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: STA-850D



AMPLIFICATORE 8 CH

Amplificatore digitale a 8 canali

- concetto class D
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- possibilità di funzionamento a ponte a 8 Ω
- funzione di muto per ogni canale
- 8 regolatori del livello
- per ogni canale 1 LED per sovrappilotaggio (clip)
- protezione contro cortocircuito

Specifiche:

senza ventilatore	1
Funzionamento a ponte	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	600 W
Potenza nominale	400 W
Potenza efficace con 4 Ω	8 x 50 W
Potenza efficace con 8 Ω	8 x 30 W
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω	4 x 100 W
Canali	8
Ingressi	1V/20kΩ sbil.
Banda passante	550mV/20kΩ bil.
Diafonia	10-20000 Hz
Tensione di rete	> 45 dB
Frequenza di rete	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	50 Hz
Temp. di esercizio ammessa	600 VA
Larghezza	0-40 °C
Altezza	483 mm
	90 mm

Profondità	330 mm
Unità di altezza	2
Peso	10,5 kg
Collegamenti	8 x XLR, bil.
	8 x RCA
	8 x morsetti per altop. L/R