

MIXER DIGITALE DA RACK



ARTICOLO FORNIBILE **NON PER**
INFORMAZIONI: **SCRIVICI A**
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: DELTA-160R

MIXER DIGITALE 16 CANALI.

Mixer audio digitale a 16 canali

- 12 canali di ingresso mono (8 ingressi XLR, 4 ingressi pettini Jack XLR / 6,3 mm)
 2 canali di ingresso stereo
 1 ingresso S / PDIF
 1 canale audio USB
 Registrazione USB (master stereo) e riproduzione con 192 kHz / 24 frequenze max.
 DSP integrato (2 x riverbero, 2 x modulazione, 2 x ritardo, 2 equalizzatore grafico a 15 bande)
 8 uscite XLR
 1 uscita AES / EBU
 1 uscita S / PDIF
 Può essere controllato da remoto tramite app (sistema operativo, iOS)
 Alimentazione phantom +48 V, attivabile secondo necessità per ciascun canale di ingresso mono
 1 uscita cuffie regolabile
 Touch screen LCD a colori da 17,8 cm (7") per display e impostazioni
 Installazione rack 482 mm (19"), 4 RS

Specifiche:

Numero canali	16
Numero ingressi	20
Ingresso mic	0.4 mV, bal. (XLR),
Ingresso Line	0.4 mV/3 mV, bal. (comb. jack)
Uscita Master	8 mV, bal. (stereo)
Cuffie	700 mV, bal. (XLR)
Wi-Fi	> 8 Ω
USB	yes, via USB Wi-Fi Dongle
Banda passante	yes
Fattore di distorsione	20-20000 Hz
Diafonia	< 0,01 %
Regolazione bassi	> 69 dB
	DSP (4-band equalizer)

Regolazione toni medi	DSP (4-band equalizer)
Regolatore toni acuti	DSP (4-band equalizer)
equalizer	DSP (15-band equalizer)
Alimentazione phantom	+48 V
Alimentazione	~ 100-240 V/50-60 Hz/45 VA
Tensione di rete	~ 100-240 V
Frequenza di rete	50-60 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	45 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	180 mm
Profondità	155 mm
Unità di altezza	4 RS
Peso	4,62 kg