

INTERNET RADIO RICEZIONE FM, DAB+, CONLETTORE MP3 E BLUETOOTH



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: WAP-202

Interfaccia Bluetooth

Connessione di rete tramite presa LAN o WLAN

Accesso a più di 20.000 stazioni radio in tutto il mondo

Scansione delle stazioni per genere, nome della stazione, posizione

Lo streaming multimediale consente di condividere file multimediali all'interno della rete (server UPnP)

Funzione di ricezione FM RDS

Ricezione della radio digitale senza interferenze (DAB +)

Ingresso host USB per riprodurre direttamente file MP3, AAC, AAC +, WMA, WAVE e FLAC

Funzione multi-room

Funzionamento semplice tramite jog dial

Ampio display a matrice illuminato

Equalizzatore con preset di fabbrica e preset utente

Riproduzione casuale e ripetizione della cartella tramite USB

Selezione ora legale / ora solare

Sleep timer e funzione sveglia con snooze

Può essere controllato a distanza tramite telecomando a infrarossi o app

Ingresso Aux sul pannello anteriore (jack stereo da 3,5 mm)

Uscita cuffie (jack stereo da 3,5 mm)

Ingresso antenna FM 75 Ω, coassiale

Collegamento antenna SMA RP

Fornito con telecomando a infrarossi, antenna a stelo e antenna a filo FM

Installazione in rack 482 mm (19 "), 1 RS, staffe di montaggio rimovibili

Tipologia: Radio Internet, sintonizzatore FM RDS e DAB +, lettore MP3

Media: Bluetooth, FM, DAB +, MP3, LAN / WLAN

Uscita: analogica 750 mV

Alimentazione: 230 V/50Hz /20VA DC15V/300mA

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Consumo energetico, funzionamento 20 VA

Tensione di esercizio (possibile alternativa) DC 15 V

Alimentazione (possibile alternativa) 300 mA

Ammettere. temperatura ambiente. 0-40 ° C

Dimensioni 482 x 44 x 245 mm

Peso 2,7 kg