

TRASFORMATORE 10:1



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: DIB-110

ACCESSORIO

Trasformatore 10:1

- versione non schermata con contatti print
- versione a larga banda
- passaggio da asimmetrico a simmetrico e viceversa
- separazione galvanica per escludere/correggere anelli di terra
- tensione d'ingresso max. 5V (fattore di distorsione 1% /40Hz)

Montando trasformatori non schermati in apparecchi con campi d'interferenze (p.es. trasformatori di rete) occorre tener presente adeguate misure di schermatura.

Specifiche:

Tipo	DI-Box
Banda passante	15-30000Hz
Impedenza di ingresso	47kΩ, sbil.
Impedenza di uscita	6000Ω, bil.
Rapporto di trasmissione	10:1
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni (lxhxp)	25x24x21mm
Peso	28 g
Ingressi	Contatti print
Uscite	Contatti print
Larghezza	25 mm
Altezza	24 mm
Profondità	21 mm
Peso	0,028 kg