

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6 CH MP3 E BLUETOOTH INTEGRATO



ARTICOLO FORNIBILE
NON PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: MXR-60PRO

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 6 CANALI. MP3 E BLUETOOTH INTEGRAT

Mixer audio professionale a 6 canali,
con unità effetti DSP, lettore MP3 integrato e ricevitore Bluetooth.

- Interfaccia audio USB integrata (verrà identificata e indirizzata come una scheda audio esterna)
Porta USB full duplex (consente la registrazione e la riproduzione simultanea) per la riproduzione di dati audio digitali da un PC e per la registrazione di missaggi su un PC
- 4 canali di ingresso mono con controllo del guadagno, equalizzatore a 3 vie e pentola
- 1 canale di ingresso stereo con equalizzatore a 3 vie e controllo del bilanciamento
- Lettore mp3
- Interfaccia USB
- Ricevitore bluetooth
- 16 diversi effetti DSP
- Ingresso di ritorno aux regolabile e uscita di invio FX
- + 48 V phantom power, può essere attivato come richiesto
- Uscita cuffie regolabile
- Indicatore di livello stereo a LED

Specifiche:

Ingresso mic	0.6 mV, bal. 4 x XLR
Ingresso Line	80 mV (stereo), 2 x 6.3 mm jack L/R
Ingresso Aux	7 mV (mono), 4 x 6.3 mm jack
Uscita Master	340 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
2 x effect send	760 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
Cuffie	9 V, 1 x 6.3 mm jack = 8 O, 1 x 6.3 mm jack

USB	yes
Bluetooth	yes
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	> 75 dBA
Rapporto S/R	±15 dB/80 Hz
Regolazione bassi	±15 dB/2.5 kHz
Regolazione toni medi	±15 dB/12 kHz
Regolatore toni acuti	+48 V
Alimentazione phantom	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Alimentazione	~ 2 V
Tensione di rete	50 Hz
Frequenza di rete	20 VA
Potenza assorbita durante il funzionamento	0-40 °C
Temp. di esercizio ammessa	334 mm
Larghezza	93 mm
Altezza	320 mm
Profondità	3,2 kg
Peso	