

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 8 CH MP3 E BLUETOOTH INTEGRATO



ARTICOLO NON
FORNIBILE PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: MXR-80PRO

MIXER AUDIO PROFESSIONALE 8 CANALI. MP3 E BLUETOOTH INTEGRAT

Mixer audio professionale a 8 canali,

con unità effetti DSP, lettore MP3 integrato e ricevitore Bluetooth.

- Interfaccia audio USB integrata (verrà identificata e indirizzata come una scheda audio esterna)
Porta USB full duplex (consente la registrazione e la riproduzione simultanee) per la riproduzione di dati audio digitali da un PC e per la registrazione di missaggi su un PC
4 canali di ingresso mono con controllo del guadagno, equalizzatore a 3 vie e pentola
2 canali di ingresso stereo con equalizzatore a 3 vie e controllo del bilanciamento
Lettore mp3
Interfaccia USB
Ricevitore Bluetooth
16 diversi effetti DSP
Ingresso di ritorno aux regolabile e uscita di invio FX
+ 48 V phantom power, può essere attivato come richiesto
Uscita cuffie regolabile
Indicatore di livello stereo a LED

Specifiche:

Ingresso mic
Ingresso Line

0.6 mV, bal. 4 x XLR
80 mV (stereo), 2 x 6.3 mm jack L/R

Ingresso Aux
Uscita Master
2 x effect send
Cuffie

7 mV (mono), 4 x 6.3 mm jack
340 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
760 mV, 1 x 6.3 mm jack L/R
9 V, 1 x 6.3 mm jack
= 8 O, 1 x 6.3 mm jack

USB	yes
Bluetooth	yes
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	
Rapporto S/R	> 75 dBA
Regolazione bassi	±15 dB/80 Hz
Regolazione toni medi	±15 dB/2.5 kHz
Regolatore toni acuti	±15 dB/12 kHz
Alimentazione phantom	+48 V
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/25 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	25 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	364 mm
Altezza	93 mm
Profondità	320 mm
Peso	3,4 kg