

## AMPLI MIXER 2X240W. 2 ZONE INDIPENDENTI

**ARTICOLO FORNIBILE** **NON PER**  
**INFORMAZIONI:** **SCRIVICI A**  
**INFO@ZZIPPGROUP.COM**  
**O CHIAMACI AL NUMERO**  
**+390429617888**

Reference: PA-M224



## AMPLI MIXER 2X240W. 2 ZONE INDIPENDENTI

Amplificatore di missaggio a matrice PA a 2 zone

### Specifiche:

Potenza musicale totale (PMAX)	2 x 290 W
Potenza nominale	2 x 240 W
Canali	8
Zone	2
Ingressi	2.5 mV/20 kΩ (mic),
Banda passante	2 V/20 kΩ (line)
Regolazione toni bassi	20-20000 Hz ±12 dB/80 Hz (channels 1-4)
Regolazione toni medi	±15 dB/80 Hz (zones 1-4)
Regolazione toni alti	±12 dB/2.5 kHz (channels 1-4) ±12 dB/12.5 kHz (channels 1-4)
Rapporto S/R	±15 dB/12 kHz (zones 1-4)
Fattore di distorsione	> 70 dB
Tensione di rete	< 0,1 %
Frequenza di rete	~ 230 V
Potenza assorbita durante il funzionamento	50 Hz
Temp. di esercizio ammessa	800 VA
Larghezza	0-40 °C
Altezza	420 mm
Profondità	88 mm
Unità di altezza	320 mm
Peso	2
Collegamenti	5,7 kg 4 x XLR, bal. (mic 1-4), 4 x 6.3 mm jack (line 1-4),

---

4 x 6.3 mm jack (line 5-8),  
4 x RCA L/R (line 5-8)  
1 x RJ45 (push-to-talk microphone),  
2 x RJ45 (remote in),  
screw terminal (speakers)