TRASMETTITORE TASCABILE MULTIFREQUENZA,

Reference: TXS-606HSE/2

TRASMETTITORE PER TXS-606

Trasmettitore multifrequenza tascabile

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626 o TXS-646
- sensibilità regolabile in modo continuo
- spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e stato batteria
- adatto per la combinazione con microfono headaset e a cravatta con contatto XLR a 3 poli
- clip da cintura
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo (non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con pagamento della relativa tassa nell'UE!

Si prega di osservare le note sui sistemi wireless nel capitolo "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Specifiche:

Tipo	Trasmettitore tascabile
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Canali	1
Durata d'esercizio	> 8 h
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione trasmettitore	2 x batteria stilo 1,5 V
Larghezza trasmettitore	61 mm
Altezza trasmettitore	106 mm
Profondità trasmettitore	27 mm
Peso trasmettitore	80 g
Contatti trasmettitore	1 x XLR mini a 3 poli