

TRASMETTITORE TASCABILE MULTIFREQUENZA,



TRASMETTITORE PER
TXS-606

Reference: TXS-606HSE/2

TRASMETTITORE PER TXS-606

Trasmettitore multifrequenza tascabile

con tecnica UHF-PLL

- 1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626 o TXS-646
- sensibilità regolabile in modo continuo
- spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e stato batteria
- adatto per la combinazione con microfono headset e a cravatta con contatto XLR a 3 poli
- clip da cintura
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo (non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con pagamento della relativa tassa nell'UE!

Si prega di osservare le note sui sistemi wireless nel capitolo "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Specifiche:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo | Trasmettitore tascabile |
| Range frequenza portante | 672,000-696,975 MHz |
| Gamma di frequenze audio | 30-18000 Hz |
| Canali | 1 |
| Durata d'esercizio | > 8 h |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Potenza di trasmissione | 10 mW |
| Alimentazione trasmettitore | 2 x batteria stilo 1,5 V |
| Larghezza trasmettitore | 61 mm |
| Altezza trasmettitore | 106 mm |
| Profondità trasmettitore | 27 mm |
| Peso trasmettitore | 80 g |
| Contatti trasmettitore | 1 x XLR mini a 3 poli |