

AMPLI/MIXER PA IN CLASSE D MONO, MP3,RADIO FM+DAB, BLUETOOTH



Amplificatore di mixaggio PA mono classe D, con lettore MP3 integrato, sintonizzatore FM/DAB+ e Bluetooth.

1 x 30 W

Reference: PA-803DAP

Amplificatore di mixaggio PA mono classe D, con lettore MP3 integrato, sintonizzatore FM/DAB+ e Bluetooth.

1 x 30 W

Concetto di classe D con alta efficienza per ridurre i costi energetici

Funzionamento silenzioso grazie al concetto di raffreddamento senza ventola

Bluetooth versione 4.2

Lettore MP3 con interfaccia USB/SD, radio FM/DAB+, display LED, telecomando a infrarossi

Ricezione della "radio digitale" senza interferenze (DAB+)

1 ingresso microfono XLR bilanciato con alimentazione phantom 48 V e selezione di priorità per gli annunci

2 ingressi sbilanciati, commutabili mic/linea

2 ingressi di linea sbilanciati

1 ingresso di emergenza

1 uscita Music-On-Hold (MOH)

Uscite altoparlanti tramite terminali a vite

2 uscite di linea

Controllo del livello di ingresso e controllo del livello di uscita

Controllo dei toni a 2 vie per l'uscita

LED per indicare funzionamento, clipping, protezione e livello del segnale

Potenza nominale 30 W

Canali 1

Zone 1

Ingressi 4,5 mV/600 Ω (mic 1-3),

120 mV (linea 2-3),

60 mV (linea 4-5)

90 mV (tel.)

Gamma di frequenza 60-15.000 Hz

Equalizzatore bassi sì

Equalizzatore alti sì

Rapporto S/N 72 dB (mic)

85 dB (linea)

THD < 0,5%

Alimentazione fantasma 48 V

Tensione di rete ~ 230 V

Frequenza di rete 50 Hz

Consumo di energia, funzionamento 100 VA

Tensione di funzionamento (possibile alternativa) DC 24 V

Alimentazione (possibile alternativa) 2,5 A

Temperatura ambiente ammessa 0-40 °C

Larghezza 320 mm

Altezza 95 mm

Profondità 245 mm

Peso 3,74 kg

Conessioni 1 x XLR (mic 1),

2 x 6,3 mm jack (mic 2-3/linea 1-2),

2 x RCA L/R (linea 3-4),

2 x RCA (uscita master),

1 x IEC (FM),

morsetti a vite (emergenza, MOH, DC 24 V, altoparlanti)

Dimensioni dell'imballaggio (L x A x L) 0,39 x 0,16 x 0,3 m

Peso lordo 4,33 kg

Peso netto 3,74 kg