

## CASSA PASSIVA A 2 VIE 150W, 8" 8 OHM EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE  
150W, 8", 8 OHM EMISSIONE  
90°X60°

Reference: ARTEC-308

### **CASSA PASSIVA A 2 VIE 150W, 8", 8 OHM EMISSIONE 90°X60°**

Il diffusore full range passivo a 2 vie ARTEC-308 utilizza un trasduttore a bassa frequenza da 8" e il driver a compressione M-26. Il cabinet è realizzato in compensato di betulla di alta qualità e rifinito con una resistente vernice nera. Il woofer da 8" fornisce un'eccezionale risposta ai bassi, considerando le dimensioni ridotte del cabinet.

I cabinet Artec-300 sono costruiti in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di creare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Una tromba ruotabile consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste. Il cabinet viene fornito con un supporto a U.

#### **Specifiche tecniche:**

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 18 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza di gestione RMS: 150 W
- Potenza di picco: 600 W
- Sensibilità in asse 1W/1 m: 90 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 120 dB
- Dimensioni ( H x W x D ): 450 x 245 x 290 mm

#### **Applicazioni:**

- Sistemi A/V ed eventi aziendali
- Sale riunioni, aule e aree espositive
- Installazioni in bar e club

[Pagina del produttore](#)

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)