

CASSA PASSIVA A 2 VIE 400W, 2X6" 16 OHM



CASSA PASSIVA A 2 VIE
400W, 2X6" 16 OHM

Reference: ARTEC-526

CASSA PASSIVA A 2 VIE 400W, 2X6" 16 OHM

L'Artec-526 impiega due woofer 6P per la riproduzione delle basse frequenze. Il driver a compressione M-34 garantisce alti brillanti. Il cabinet in multistrato di betulla offre un design ultra compatto, disponibile in bianco o nero. La copertura e il controllo precisi in posizione orizzontale e verticale sono possibili grazie alla geometria simmetrica della tromba a 80°. I cabinet possono essere installati in modo permanente grazie alle staffe a "U" e agli accessori opzionali che consentono molteplici configurazioni. Quattro punti di fissaggio filettati per gli accessori AXW-1 per il montaggio a parete e su stativo aumentano l'adattabilità. Una robusta griglia in acciaio, rivestita internamente con tessuto filtrante acusticamente trasparente, protegge i componenti.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB) 60 Hz - 20 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB) 80°
- Copertura verticale 80°
- Impedenza nominale 16 ohm
- Potenza di gestione RMS 400 W
- Potenza di picco 1600 W
- Sensibilità in asse 1W/1 m 93 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m 125 dB

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)