CASSA PASSIVA A 2 VIE 250W, 10", 100V, EMISSIONE 60°X40°



CASSA PASSIVA A 2 VIE 250W, 10", 100V EMISSIONE 60°X40°

Reference: ARTEC-310-64-T

CASSA PASSIVA A 2 VIE 250W, 10", 100V EMISSIONE 60°X40°

L'ARTEC-310-64-T è un sistema di altoparlanti full-range compatto a 2 vie composto da un trasduttore per basse frequenze da 10″ e da un driver a compressione M-34 con diaframma in titanio. La parte girevole fornisce una copertura di 60° x 40° e consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste.

I cabinet Artec-300 sono costruiti in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione delle onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di realizzare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Il cabinet è dotato di punti di sospensione con filettatura M10. Quattro punti di montaggio filettati standard VESA75/VESA100 sul retro del cabinet forniscono un punto di fissaggio sicuro per le staffe di montaggio DAS. Il cabinet viene fornito con un supporto a U e un trasformatore di linea installato in fabbrica.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 18 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 60º
- Copertura verticale: 40º
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Trasformatore 70 V: 12,5 W, 25 W, 50 W, 100 W
- Trasformatore 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
- Potenza gestita RMS: 250 W
- Potenza di picco: 1000 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 90 dB SPL
- Dimensioni (A x L x P): 610 x 295 x 345 mm
- Picco massimo SPL a 1 m: 126 dB

Pagina del produttore

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!