

CASSA PASSIVA A 2 VIE 250W, 10" 8 OHM, EMISSIONE 90°X60°



CASSA PASSIVA A 2 VIE
250W, 10", 8 OHM
EMISSIONE 90°X60°

Reference: ARTEC-310-96

CASSA PASSIVA A 2 VIE 250W, 10" 8 OHM, EMISSIONE 90°X60°

L'ARTEC-310.96TW è un sistema di altoparlanti full-range compatto a 2 vie composto da un trasduttore per basse frequenze da 10" e da un driver a compressione M-34 con diaframma in titanio. La guida d'onda ruotabile fornisce una copertura di 90° x 60° e consente di installare i sistemi in posizione verticale o orizzontale, mantenendo le caratteristiche di dispersione richieste.

I cabinet Artec-300 sono costruiti in multistrato di betulla baltica e rifiniti con una resistente vernice ISO-flex. Il design trapezoidale del cabinet aiuta a eliminare la formazione di onde stazionarie e, allo stesso tempo, consente di realizzare array orizzontali o verticali ravvicinati.

Il cabinet è dotato di punti di sospensione con filettatura M10. Quattro punti di montaggio filettati standard VESA75/VESA100 sul retro del cabinet forniscono un punto di fissaggio sicuro per le staffe di montaggio DAS. Il cabinet viene fornito con un supporto a U.

Caratteristiche tecniche:

- Gamma di frequenza (-10 dB): 60 Hz - 18 kHz
- Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
- Copertura verticale: 60°
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Trasformatore 70 V: 12,5 W, 25 W, 50 W, 100 W
- Trasformatore 100 V: 25 W, 50 W, 100 W
- Potenza gestita RMS: 250 W
- Potenza di picco: 1000 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 90 dB SPL
- Picco massimo SPL a 1 m: 126 dB
- Dimensioni (A x L x P): 610 x 295 x 345 mm

Applicazioni:

- Sistemi A/V ed eventi aziendali

- Sale riunioni, aule e aree espositive
- Installazioni in bar e club

[Pagina del produttore](#)

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)