

## REGOLATORE DI VOLUME A PARETE PER LINEE 70/100V POT. MAX 120W



Regolatore di volume a parete

Da utilizzare con linee 100V / 70V

Potenza Massima Gestione 120W

Relè 24V incluso per messaggi di priorità/emergenza

Selettore rotativo a 5 posizioni (minimo = OFF)

Scatola elettrica 86 x 86 mm inclusa

Reference: INTEGRAL-VC1

INTEGRAL-VC1 è un controllo del volume a 100V in grado di gestire una potenza fino a 120W. Il volume è regolabile con un selettore ruotabile in 5 step di -6dB. È dotato di relè e ingresso separato per la ricezione di segnali prioritari a 24V. Quando un segnale di priorità viene inviato al controller, il volume passerà automaticamente al livello massimo. Questo è uno strumento molto utile per scopi di emergenza ed evacuazione.

Elettronica	
<b>Gestione della potenza</b>	120 W
<b>Risposta in frequenza</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Tocchi</b>	Tocca 1 0 dB
<b>Attenuazione</b>	6dB
Dimensioni-peso	
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	86 x 86 x 52 mm 3,4 x 3,4 x 2,0 pollici
<b>Peso netto</b>	0,5 kg ( 0,2 lb )