MINI MIXER A PARETE 2 INGRESSI MIC E LINE CON VOLUME USCITA MONO XLR



Mixer a 2 canali, formato da parete

Ingresso linea stereo sbilanciato (2xRCA, 1×1/8” jack)

Ingresso microfono bilanciato (XLR) con filtro passa alto integrato

Uscita segnale mono bilanciata

Controllo del volume indipendente per i canali MIC e Line

Funzione Priority (Talk-over) disponibile (MIC over Line)

Alimentazione phantom disponibile per il canale MIC

Richiede alimentatore esterno 12-24Vdc esterno

Reference: INTEGRAL-WPM1

INTEGRAL-WPM1 è un mixer audio a 2 canali in formato pannello a parete. Include un ingresso microfono XLR bilanciato (Phantom 12V attivabile con jumper interno) e un ingresso Stereo Line sbilanciato (2 x RCA o 1×1/8"). Ogni canale (microfono e linea) ha il proprio controllo di livello indipendente.

Il segnale del microfono può essere prioritario rispetto al segnale di linea attivando la funzionalità di talk-over (ponticello interno). Consente di miscelare questi due segnali ottenendo un'uscita mono bilanciata che può essere inviata ad amplificatori Matrix, matrice o amplificatori.

Electronics	
Input Sensitivity / Impedance	Line: -10 dBV / 10 kohms MIC: -40 or -20 dBV / >1 kohm
Output Level / Minimum Load	0dBV / 600 ohm (max. + 17 dBV)
Frequency Response	Line: 20 Hz – 20 kHz / MIC: 120 H
Total Harmonic Distortion	Line: < 0.005 % / MIC: < 0.01 %
Signal to Noise Ratio	Line: >105 dB / MIC: > 90 dB
Talk-Over	-30dB / 2s
Phantom Voltage	12 Vdc
External Power Supply	12-24 Vdc

Power Consumption	25 mA
Taps	

Dimensions-Weight	
Dimensions (H x W x D)	86 x 86 x 52 mm 3,4 x 3,4 x 2,0 in
Net Weight	0,3 kg (0,1 lb)