ATTENUATORE DA INCASSO PER LINEA 100V POTENZA MAX 12W



ATTENUATORE DA INCASSO PER LINEA 100V POTENZA MAX 12W

Reference: DOT-12TR

ATTENUATORE PER LINEA 100V CON PRIORITÀ E RELÈ 12W - DOT-12TR

Il DOT-12TR è un attenuatore per linea 100 V con relè, che supporta sistemi di priorità a 3 o 4 fili. È progettato per il montaggio a incasso o a superficie. Il design minimalista di FONESTAR lo rende discreto in qualsiasi installazione, sia domestica che professionale. Grazie ai sistemi di priorità a 24 V, è perfetto per l'emissione di messaggi prioritari in installazioni su larga scala.

L'attenuatore si adatta a scatole universali standard (quadrate e rotonde) per cartongesso (Pladur). Può anche essere montato a superficie con le scatole mod. DOT-BOX (disponibili separatamente in nero o bianco).

È ideale per sistemi PA e di evacuazione vocale, esercizi commerciali, centri commerciali, hotel, caffetterie, sale giochi e uso domestico.

Caratteristiche principali

- Attenuatore per linea 100 V con autotrasformatore per montaggio a incasso o superficie.
- Supporta ingresso a 2 fili e sistemi di priorità a 3 e 4 fili (24 V).
- Estetica minimalista con design ergonomico.
- Potenziometro con 10 posizioni di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Disponibile in bianco (con pannello nero mod. DOT-01N acquistabile separatamente).

Specifiche tecniche

- Potenza: 12 W massima.
- Ingressi: Alta impedenza (High Z) linea 100 V.
- Uscite: Alta impedenza (High Z) linea 100 V.
- Controlli: 10 posizioni di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Relè: 24 V, 200 mW, 8 mA.
- Installazione: Scatola universale standard o scatola DOT-BOX.
- Distanza tra le viti: 60 mm.
- Dimensioni totali (L x A x P): 83 x 83 x 50 mm.
- Dimensioni inserto (L x A x P): 50 x 50 x 38 mm.
- Peso: 0,15 kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!