

ATTENUATORE DA INCASSO PER LINEE 100V POTENZA MAX 30W



ATTENUATORE DA INCASSO
PER LINEE 100V POTENZA
MAX 30W

Reference: DOT-30TR

ATTENUATORE PER LINEA 100V CON PRIORITÀ E RELÈ 30W

Il DOT-30TR è un attenuatore per linea 100 V con relè, che supporta sistemi di priorità a 3 o 4 fili. È progettato per il montaggio a incasso o a superficie. Il design minimalista di FONESTAR lo rende discreto in qualsiasi installazione, sia domestica che professionale. È perfetto per l'emissione di avvisi con priorità in grandi installazioni.

L'attenuatore si adatta a scatole universali standard (quadrate e rotonde) per cartongesso. Può anche essere montato a superficie con le scatole mod. DOT-BOX (disponibili separatamente in nero o bianco).

È ideale per sistemi di diffusione sonora e di evacuazione vocale, negozi, centri commerciali, hotel, caffetterie, sale giochi e uso domestico.

Caratteristiche principali

- Attenuatore per linea 100 V con autotrasformatore per montaggio a incasso o superficie.
- Supporta ingresso a 2 fili e sistemi di priorità a 3 e 4 fili.
- Estetica minimalista con design ergonomico.
- Potenziometro con 10 posizioni di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Disponibile in bianco (con pannello nero mod. DOT-01N acquistabile separatamente).

Specifiche tecniche

- Potenza: 30 W massima.
- Ingressi: Alta impedenza (High Z) linea 100 V.
- Uscite: Alta impedenza (High Z) linea 100 V.
- Controlli: 10 posizioni di attenuazione e interruttore di spegnimento.
- Relè: 24 V, 200 mW, 8 mA.
- Installazione: Scatola universale standard o scatola DOT-BOX.
- Distanza tra le viti: 60 mm.
- Dimensioni totali (L x A x P): 83 x 83 x 50 mm.
- Dimensioni inserto (L x A x P): 50 x 50 x 38 mm.
- Peso: 0,15 kg.

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)