

MIXER MICROFONICO A 12 CANALI CON PHANTOM 48V

Mixer microfonico a 12 canali con controllo del volume indipendente e alimentazione phantom 48V.



Reference: MX-824

Mixer microfonico a 12 canali con controllo del volume indipendente e alimentazione phantom 48V.

Peso netto	2.70
Larghezza	48.300
Altezza	4.450
Profondità	22.500

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE

Mixer/preamplificatore professionale a 12 canali. Alimentazione phantom.

INGRESSI

12 microfoni bilanciati, XLR 600 ? 2,5 mV

USCITE

1 master bilanciato XLR 600 Ω 7 mV e sbilanciato 2 x RCA 4.700 Ω 150 mV

CONTROLLI

Volume di ingresso e uscita principale

RISPOSTA

50-20.000 Hz

RAPPORTO S/N

> 60 dB

PHANTOM

48 V nei microfoni. Da 1 a 12, selezionabile

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

230 V CA, 10 W

DIMENSIONI

Profondità 483 x 44,5 x 225 mm. Rack 1U da 19".

IL PESO

2,7 kg

ACCESSORI

1 cavo RCA1 cavo XLR