

CONVERTITORE AUDIO DA DIGITALE AD ANALOGICO 24BIT 32-192KHZ



Convertitore audio da
digitale ad analogico

Reference: FO-39DAV

Convertitore audio da digitale ad analogico. Uscita cuffie e controllo del volume. Ingressi audio digitali ottici e coassiali. Dimensioni ridotte, facile da installare e utilizzare.

Larghezza	8.900
Altezza	3.000
Profondità	8.700

CARATTERISTICHE

Convertitore	audio	da	digitale	ad
analogico.	Uscita	Controllo generale del volume.		
Formato stereo SPDIF PCM.DAC a 24 bit, 32-192 KHz.				

INGRESSI

Stereo ottico SPDIF, toslink 32-192 KHz	Stereo coassiale SPDIF, 32-192 KHz RCA
---	--

USCITE

Audio stereo, 2 RCA Audio stereo, presa jack da 3,5 mm Cuffie, presa jack da 3,5 mm

CONTROLLI

Selettore di ingresso (Ottico/Coassiale)
Accensione/spegnimento con controllo del volume

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

5 V CC, 1 A con adattatore incluso

DIMENSIONI

Profondità 87 x 31 x 89 mm

121 g

ACCESSORI

Cavo di alimentazione da USB a micro USB, 1,2 m