

SPLITTER HDMI 1 INGRESSO 8 USCITE

1 x 8 splitter HDMI (1 ingresso x 8 uscite).

Reference: FO-558



1 x 8 splitter HDMI (1 ingresso x 8 uscite). Risoluzione UHD 4K@30Hz. HDMI 1.4. HDCP 1.4. Larghezza di banda 10,2 Gbps. Consente di amplificare e distribuire il segnale HDMI senza perdite su 8 display contemporaneamente. La funzione EDID seleziona automaticamente la risoluzione ottimale per tutti i televisori. È un dispositivo Plug and Play (non è necessaria alcuna configurazione precedente). Ideale per l'uso in scuole, impianti sportivi, sale conferenze, home theater, ecc.

Larghezza	21.100
Altezza	2.600
Profondità	7.000

CARATTERISTICHE

1	x	8	amplificatore
splitter	HDMI	(1 ingresso x 8 uscite)	

. Risoluzione HDMI 1.4.HDCP 1.4. **UHD**
 Larghezza di banda 10,2 Gbps.
 La funzione EDID seleziona automaticamente la risoluzione ottimale per tutti i televisori. Supporta LPCM, DTS Digital e Dolby Digital

USCITE

8 connettori HDMI femmina placcati in oro

CONTROLLI

Pulsante di ripristino del distributore

INDICATORI

Indicatore di alimentazione a LED Indicatori di uscita a LED

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Adattatore 5 V CC, 2 A incluso

DIMENSIONI

Profondità 211 x 26 x 70 mm

IL PESO

0,35 kg