

DIFFUSORE 8" DA SOFFITTO CON TRASFORMATORE DI LINEA 100V



DIFFUSORE 8" COASSIALE
DA SOFFITTO
CON TRASFORMATORE DI
LINEA 100V

Reference: GAT-812

DIFFUSORE 8" COASSIALE DA SOFFITTO CON TRASFORMATORE DI LINEA 100V

Diffusore coassiale da soffitto

Offre un suono chiaro, pulito e ricco di sfumature, che lo rende perfetto per la voce e la musica d'ambiente. Il corpo in ABS e la griglia rotonda in acciaio ne garantiscono l'integrità. È dotato di un semplice sistema di installazione a tasselli, che riduce al minimo i tempi di montaggio, con le viti completamente nascoste dietro la griglia.

Per ambienti musicali e annunci vocali in installazioni con linea a 100 V in uffici, piccoli negozi, ristoranti, sale d'attesa, ecc.

Caratteristiche tecniche

- POTENZA: 30 W massimi, 15 W RMS
- ALTOPARLANTE: 8" coassiale
- RISPOSTA: 30-20.000 Hz
- IMPEDENZA:
 - 15 W RMS@100V (670 Ω)
 - 10 W RMS@100V (1,000 Ω)
 - 5 W RMS@100V (2,000 Ω)
 - 2,5 W RMS@100V (4,000 Ω)
- SENSIBILITÀ: 90 dB a 1 W/1 m
- ANGOLO DI COPERTURA: 130°
- MATERIALE: ABS e griglia in acciaio
- COLORE: Bianco grigiastro (RAL 9003, RAL 7047)
- MISURE: 274 mm Ø x 100 mm profondità
- ORIFICE: 237 mm Ø
- PESO: 1,6 Kg
- : Sistema di installazione tramite ancoraggi

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)