

DIFFUSORE 6 ½" DOPPIO CONO DA SOFFITTO CON TRASF. DI LINEA 100V



DIFFUSORE 6 ½" DOPPIO
CONO DA SOFFITTO
CON TRASFORMATORE DI
LINEA 100V

Reference: GAT-96S

DIFFUSORE 6 ½" DOPPIO CONO DA SOFFITTO CON TRASFORMATORE DI LINEA 100V

Diffusore da soffitto con montaggio in superficie

Fornisce un suono chiaro e pulito, perfetto sia per il parlato che per la musica di sottofondo. Ampio angolo di copertura di 130°, che consente una maggiore copertura della superficie a seconda dell'altezza del soffitto.

Il sistema di installazione a montaggio superficiale riduce al minimo i tempi di installazione.

Per musica di sottofondo e annunci vocali in installazioni con linea a 100 V in uffici, piccoli negozi, ristoranti, sale d'attesa, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE:
Diffusore da soffitto per montaggio in superficie con trasformatore di linea da 100 V e griglia rotonda.
- POTENZA: 10 W massimo, 6 W RMS
- DIFFUSORI: 6 ½" a doppio cono
- RISPOSTA: 110-20.000 Hz
- ANGOLO DI COPERTURA: 130°
- IMPEDENZA:
 - 6 W RMS@100V (1,650 Ω)
 - 3 W RMS@100V (3,300 Ω)
 - 1,5 W RMS@100V (6,600 Ω)
 - 0,75 W RMS@100V (13,300 Ω)
 - 0,25 W RMS@100V (40,000 Ω)
- SENSIBILITÀ: 93 dB a 1 W/1 m
- MATERIALE: ABS
- COLORE: bianco
- MISURE: 203 mm Ø x 90 mm di profondità
- PESO: 0,9 Kg
- ACCESSORI: Sistema di installazione a superficie

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)