

MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSATORE



MICROFONO DA TAVOLO A
CONDENSATORE

Reference: MCH-205

MICROFONO DA TAVOLO A CONDENSATORE

Microfono da tavolo con toni di avviso musicali e preamplificatore

Ottimizzato per le trasmissioni vocali, offre un suono altamente intelligibile e garantisce una ripresa chiara del parlato con un basso feedback grazie all'elevata sensibilità e al diagramma unidirezionale. È dotato di un'uscita bilanciata a livello di linea, che consente di percorrere lunghe distanze via cavo senza induzione di rumore.

Il design robusto e di alta qualità garantisce affidabilità e lunga durata in applicazioni generiche.

Toni di avviso musicali con controllo del volume indipendente, controllo del volume del microfono e anello e pulsante illuminati.

Con cavo incorporato e parabrezza in schiuma per una facile installazione e un utilizzo immediato.

Per negozi, edifici industriali, centri educativi, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Microfono da tavolo con toni di avviso musicali e preamplificatore.
- CAPSULA: Condensatore a elettret
- RISPOSTA: 22-16.000 Hz
- SENSIBILITÀ: -29 dB (V/Pa) a 1 kHz
- IMPEDENZA: 600 Ω
- USCITE: Preamplificate: 1 linea bilanciata, XLR 10-230 mV
1 linea sbilanciata, jack da 6,3 mm 10-110 mV
- INTERRUTTORE: On/off
- CONTROLLI: Volume del microfono e volume dei toni
- INDICATORE: anello di funzionamento e pulsante illuminati
- GENERATORE: 4 toni: 440, 554, 659 e 880 Hz
- ALIMENTAZIONE: 15 V DC con adattatore in dotazione
- MISURE: altezza: 385 mm, Base: 132 x 155 mm di profondità
- PESO: 0,7 Kg
- ACCESSORI: cavo da 1,5 m con connettore jack mono da 6,3 mm
Spugna antivento

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)