

DOPPIO RICEVITORE UHF

Doppio ricevitore UHF 32 ch

Reference: MSHR-46D-512



Doppio ricevitore UHF 32 ch

Ricevitore doppio UHF suono ad alta intelligibilità, parlato nitido e senza distorsioni
Doppio ricevitore, 32 canali UHF trasmissione del canale al microfono tramite IR.

Caratteristiche tecniche:

- Ricevitore duale UHF true diversity.
- Funzione di scansione automatica.
- Trasmissione canale IR al microfono.
- Antenne staccabili.
- Per mod. MSH-892, MSH-895 e MSH-898.
- FREQUENZA: 512-525 MHz 32 canali
- INGRESSI: 2 antenne, TNC femmina, 50 Ω . Con uscita 8 V DC per alimentazione amplificatori antenna
- USCITE Audio:
 - 2 bilanciati, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ω
 - 2 sbilanciati, jack da 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 K Ω
 - 1 segnale misto di linea sbilanciato, jack da 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 K Ω
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA Ricevitore: 12,8 V CC, 450 mA, con adattatore incluso
- DIMENSIONI: 420 x 45 x 187 mm di profondità
- PESO: 2,7 kg
- ACCESSORI:
 - Supporti per montaggio in rack 1 U 19"
 - 2 cavi jack mono da 6,3 mm

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)