AMPLIFICATORE PA CON LETTORE USB/MP3/RADIO FM, 15W RMS



Amplificatore PA con lettore USB/MP3/FM

Reference: PROX-15

Amplificatore PA con lettore USB/FM

La soluzione perfetta che integra un amplificatore, mixer, lettore musicale, microfono e ingressi aux in una sola unità. Per installazioni PA con altoparlanti da 100 V o a bassa impedenza, dove il funzionamento intuitivo e un budget limitato sono le massime priorità. Connettori Euroblock, sicuri e facili da collegare. Ottima qualità del suono. Un design moderno e discreto. Dimensioni compatte, per uso desktop.

CARATTERISTICHE:

- Amplificatore per la comunicazione al pubblico
- Lettore USB/FM
- Ingresso microfonico con controllo di mix, guadagno e livello di priorità
- Controlli di tono
- Uscite 100 V e 4 Ω
- Montaggio su veicoli o su desktop
- **POTENZA:** 15 W RMS
- **RISPOSTA:** 20-20.000 Hz ±3 dB
- **DISTORSIONE:** < 1% a 1 kHz
- **INGRESSI:** 1 microfono bilanciato/sbilanciato, euroblock/jack 6,3 mm, 600 Ω 6 mV RMS
- 1 ingresso ausiliario, euroblock/2 x RCA, 47.000 Ω 300 mV RMS
- 1 ingresso di linea 100 V, euroblock
- **FUNZIONI:** Priorità di ingresso (ordine di attenuazione):
- Ingresso di emergenza 100 V
- Muto per chiusura contatto
- Microfono con livello di segnale selezionabile (VOX)
- Ingresso Aux | Lettore
- Indicatori luminosi di accensione, protezione, segnale di picco e segnale di uscita
- Raffreddamento a induzione senza ventola
- **PLAYER:** Lettore USB con modalità musica di sottofondo
- Riproduzione automatica all’accensione
- Sintonizzatore digitale FM con preselezioni e ricerca automatica
- Memoria dell’ultima modalità selezionata (USB o FM), ultima traccia o ultima stazione
- Riproduzione in ordine successivo
- **CONTROLLI:** Volume microfono
- Volume ingresso selezionato
- Selettore di ingresso
- Controlli del lettore USB/FM

- Tono: bassi e alti
- Guadagno e priorità del microfono
- **IMPEDENZA:** 4 Ω e linea 100 V, euroblock
- **ALIMENTAZIONE:** 230/115 V CA, 50 W e 12 V CC, 15 W
- **DIMENSIONI:** 254 x 84 x 225 mm di profondità
- **PESO:** 3,5 kg
- **ACCESSORI:** Antenna FM
- **OPZIONALE:** PROX-15SP: supporto per montaggio in superficie

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!